

## Produktinformation

---

**Positionsnummer:** 52.40.01.1116

**Produktbezeichnung:** CARU care; Art.-Nr.: SCC006 (GTIN: 7649995212062)

### Merkmale:

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router, bestehend aus dem Hausnotrufergerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT): 85 mm x 98 mm x 98 mm

Stromversorgung: Eingang: 90 - 264 V AC, 450 mA (rms) @ 90V AC

Ausgang: 5.0 V DC, 2.4 A

Micro-USB Stecker

Gewicht: 320 g

Notstromversorgung: Geräteakku: 3.7 V, 2400 mAh, LiPo

Stromverbrauch: -

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: ca. 460 mA im Netzbetrieb (Standby)

Telefonanschluss: Mobilfunknetz: GSM 2G, LTE 4G (VoIP), WLAN (VoIP)

Wählmodus: -

Akkulaufzeit: 3 h

Funkempfänger: -

Anschluss: GSM 2G, LTE 4G (VoIP), WLAN (VoIP)

Schutzart: IP 67

Anzahl Funksender: 5

Umweltklasse: -

Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 10

Max. Anzahl an Funksendern: -

Programmierung: -

Programmierb. Nummern: Anzahl: 10

Kommunikationsprotokolle: SCAIP (Social Care Alarm Internet Protokoll)

Sprachmitteilung: -

Ein- und Ausgänge: Micro-USB Anschluss für Netzteil

Notrufprotokolle: -

Funksender Abmessungen (H x D): -

Funksender Abmessungen: 37 mm x 33 mm x 12,7 mm

Batterie: CR2477, LiMnO<sub>2</sub>

Sprachen: -




Gewicht: 35 g  
Benutzerführung: -  
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre  
Funkfrequenz: 869,2125 MHz (EU-Hausnotruf-Frequenz)  
externer Lautsprecher und externes Mikrofon: -

Lieferumfang:  
CARU care Basisstation  
Funksender (inklusive Armband und Halskette)  
Steckernetzteil  
CARU care Kurzanleitung - so funktioniert's  
CARU care Kurzanleitung - los geht's  
CARU care Benutzerhandbuch  
Abmessungen (HxBxT): -  
Funkreichweite: 300 m im Freifeld, bis zu 40 m in Gebäuden  
Schutzart: IP 67  
Programmierung: via CARU Management App (Kunden-Support)

Erhältliches Zubehör: Für Funksender: Ersatzdichtungsringe (MATP0518), Werkzeug für den Batteriewechsel (PROD0909), Armband (diverse Farben), Halskette (MATP0543)

### Hersteller:

CARU AG  
Feldeggstr. 4  
8008 Zürich

 +41 445121377  
 [hallo@caruhome.com](mailto:hallo@caruhome.com)  
 <https://caruhome.com>