

Produktinformation

Positionsnummer: 52.40.01.1072

Produktbezeichnung: Hausnotrufgerät Lifeline GSM, Art.-Nr. 56008/622

Merkmale:

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum Anschluss an die analoge Telefonleitung oder wahlweise für die Verbindung über das Mobilfunknetz, mit Funkhandsender Amie zur Alarmauslösung.

Stromversorgung: Steckernetzteil

Notstromversorgung: 7,2 V NiMH-Akku, 1,2 Ah, ausreichend für bis zu 50 Stunden

Leistungsaufnahme: k.A.

Telefonanschluss: analoge Telefonleitung, GSM (SIM-Card)

Wahlmodus: k.A.

Frequenz: 869,2125 MHz

Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 15 Programmierbare

Nummern: je vier Notrufnummern für Zentralen und private Alarmempfänger

Programmierung: Programmierastfeld am Gerät, PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommunikationsprotokolle: CPC, Tunstall, ANT, ST, DTMF, STMF

Ein- und Ausgänge: Telefonanschluss, Steckernetzteil, Programmieradapter, externe GSM-Antenne

Abmessungen (HxBxT): 36 x 195 x 215 mm

Gewicht: 950 g

Lieferumfang:

1 x Basisgerät S.A.M. 4-GSM

1 x Funkhandsender Amie mit Armband und Halskordel

1 x Externe GSM-Antenne

1 x Steckernetzteil

1 x Telefonanschlusskabel

1 x Gebrauchsanweisung

1 x Kurzanleitung

Erhältliches Zubehör: Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugschnur, Fallsensor

Farbe: Gehäuse grau/schwarz, Tasten rot, blau und grün

Geändert am 10.12.2018

Hersteller:

Tunstall GmbH
Orkotten 66
48291 Telgte

 02504 701-0

 de.info@tunstall.com

 <https://www.tunstall.de>